


# H-Power Connect

Único cuadro presente en el mercado de las piscinas que permite controlar la bomba de filtración y la iluminación vía Bluetooth

- ➔ 2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación
- ➔ Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo
- ➔ Incluye protección para sobrecarga
- ➔ Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W



Descargar la aplicación «HPOWER» para disfrutar de la gestión remota



Interfaz Hayward®

	Descripción
Alimentación	230V~ -50/60Hz
Salida Bomba	14A, modelos monofasicos 230VAC
Salida iluminación (según modelo)	230V~/5A • 12V /50W (T50 W) • 12V~/100W (T100W) • 12V~/300W (T300W)
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Protecciones	Sobrecarga motor
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora actual, Ajustes y Alarmas
Relé auxiliar	Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas	4mm <sup>2</sup> (potencia) / 2,5mm <sup>2</sup> (control)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C
Informaciones	Interfaz Bluetooth (-B) • Control remoto via radio • Sonda externa de temperatura ambiente

H-POWER CONNECT  
CON O SIN  
TRANSFORMADOR

Referencia	Descripción
HPOW230B	H-POWER CONNECT monofásico con bluetooth
HPOW230BT50	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth y transformador 50W
HPOW230BT100	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth y transformador 100W
HPOW230DT300	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth y transformador 300W
HPOW230BD	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth y diferencial
HPOW230BDT50	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth, diferencial y transformador 50W
HPOW230BDT100	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth, diferencial y transformador 100W
HPOW230BDT300	H-POWER CONNECT monofásico, bluetooth, diferencial y transformador 300W

H-POWER CONNECT +  
DIFERENCIAL CON O  
SIN TRANSFORMADOR